

АЕЕ-2088 коммутатор usb 1 силовой линии на 7 выходов



эксперт рынка измерительного оборудования

+7 (800) 222-91-11

info@lep.ru

www.electronpribor.ru

## Коммутатор usb 1 силовой линии на 7 выходов АЕЕ-2088



### Гарантия

12 мес.

30 990 ₺с НДС

### Производитель

АКТАКОМ

### Назначение коммутатора АЕЕ-2088

Прибор **АЕЕ-2088** является матричным коммутатором сигналов с электронным управлением. Выполнен в виде приставки к компьютеру (ПК). Управление коммутацией осуществляется программно от компьютера через интерфейс USB или дистанционно через сетевой интерфейс 10/100BASE-T (LAN).

### Комплект разработчика программного обеспечения SDK АЕЕ-2088

#### Назначение комплекта

Комплект предназначен для создания приложений пользователя, использующих поддерживаемое оборудование.

#### Состав комплекта

динамическая библиотека (DLL) Windows, содержащая все функции, необходимые для работы с прибором;

заголовочный файл библиотеки на языке Си;

соответствующее библиотеке функциональное дерево NI LabWindows/CVI;

соответствующая библиотеке палитра функции NI LabVIEW;

файл справки с описанием всех функций библиотеки;

пример графического приложения для среды Borland C++ Builder (все необходимые исходные файлы проекта);

библиотека импорта для среды Microsoft Visual C++;

пример приложения для среды NI LabWindows/CVI (все необходимые исходные файлы проекта);

пример приложения для среды NI LabVIEW (все необходимые исходные файлы проекта);

откомпилированный рабочий пример графического приложения, работающий совместно с редактором цифrogramм АКТАКОМ APP-3501.

Примечание: Бесплатная базовая версия SDK не включает в себя примеры программирования.

## Технические характеристики коммутатора АЕЕ-2088

Параметр	Значение
Количество входных портов	1...7 (выбирается пользователем)
Количество выходных портов	1...7 (выбирается пользователем)
Позволяет коммутировать разъем X1 на любой из разъемов Y и разъем Y1 на любой из разъемов X	
Можно коммутировать разъемы Y в любой комбинации, а также разъемы X в любой комбинации	
Вид и максимальное значение напряжения коммутируемой цепи	постоянное, переменное (пик-пик) – 10 мВ...300 В
Максимальный ток коммутируемой цепи	3,0 А
Максимальная частота коммутируемого сигнала	100 кГц
Интерфейс	USB 1.1 (12 Мбит/с), Ethernet 10/100BASE-T
Питание	5,5 В / 220 В с сетевым адаптером
Габаритные размеры	150x85x35 мм
Масса	0,21 кг

### Комплект поставки АЕЕ-2088:

Наименование	Количество
Коммутатор 1 силовой линии на 7 выходов АЕЕ-2088	1
Сетевой адаптер	1
Программное обеспечение	1
Руководство	1

**Москва**

8 800 222-91-11  
info@lep.ru

**Новосибирск**

+7 (383) 280-42-43  
nsk@lep.ru

**Екатеринбург**

+7 (343) 305-91-11  
ekb@lep.ru

**Иркутск**

+7 (3952) 19-91-61  
irk@lep.ru

**Казахстан**

+7 (708) 748-69-93  
kz@lep.ru