

АТН-1446 источник питания программируемый



эксперт рынка измерительного оборудования

+7 (800) 222-91-11

info@lep.ru

www.electronpribor.ru

## Источник питания программируемый АТН-1446



### Гарантия

6 мес.

**Снят с производства**

### Производитель

АКТАКОМ

### Особенности источника питания АТН-1446:

Этот источник питания поставляется в комплекте с программным обеспечением под Windows. Используя АТН-1446 совместно с ПК можно запрограммировать работу таким образом, что он будет в заданное время подавать на нагрузку необходимое напряжение, менять и снимать его. При необходимости, допустимо подключение нескольких источников питания и программирование их работы из одного окна. Управление источником возможно через интерфейсы RS-232 и USB.

Управление с передней панели и через ПК с помощью кабеля RS-232 или через преобразователь интерфейса RS-232-USB;

На дисплее с подсветкой отображаются значения напряжения, тока, мощности;

Защита от короткого замыкания;

Защита от перегрузки.

### Технические характеристики источника питания АТН-1446:

Количество каналов: 1

Выходные параметры: 0... 72 В / 0... 1,5 А

Максимальная мощность: 108 Вт

Разрешение установки по напряжению: 1 мВ (0...3,999В), 10 мВ (4...72В)

Разрешение установки по току: 1 мА

Погрешность установки выходного напряжения: 0,1%+20 мВ

Погрешность установки выходного тока: 0,2%+20 мВ

Пульсация+шум по напряжению, не более: 1 мВ скз

Пульсация+шум по напряжению, не более: 3 мА скз

Возможность заземления выходных гнезд

Возможность получения питания разной полярности

Питание 220 В

Масса 5 кг

Габариты 212x88x250 мм

### Комплект поставки АТН-1446:

Наименование	Количество
Прибор	1
Ручки	2
Носитель с программным обеспечением	1
Шнур питания	1
Руководство по эксплуатации	1

### Дополнительная комплектация АТН-1446:



[АТН-144x-SW,  
программное  
обеспечение для  
АТН-1441, АТН-1443,  
АТН-1446](#)

Цена по запросу



---

**Москва**

8 800 222-91-11  
info@lep.ru

**Новосибирск**

+7 (383) 280-42-43  
nsk@lep.ru

**Екатеринбург**

+7 (343) 305-91-11  
ekb@lep.ru

**Иркутск**

+7 (3952) 19-91-61  
irk@lep.ru

**Казахстан**

+7 (708) 748-69-93  
kz@lep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование