

АКИП-1165-10-100-100 источник питания



эксперт рынка измерительного оборудования

+7 (800) 222-91-11

info@lep.ru

www.electronpribor.ru

Источник питания АКИП-1165-10-100-100



Гарантия

12 мес.

378 893 руб НДС

Производитель

АКИП

Особенности источника питания АКИП-1165-10-100-100:

импульсный источник питания: выходное напряжение 100 В, выходной ток 100 А;

высокое разрешение – 1 мВ/1 мА;

максимальная мощность 10 кВт;

высокая стабильность, низкие пульсации;

скорость нарастания 10...90 % - \sim 10 мс;

создание и воспроизведение тестовых последовательностей без использования ПК - 10 шагов;

интерфейсы: RS-232, RS-485.

Сравнительные характеристики источников питания серии АКИП-1165-10:

Модель	Выходное напряжение, В	Выходной ток, А	Мощность, Вт
АКИП-1165-10-100-100	0...100	0...100	10000
АКИП-1165-10-125-80	0...125	0...80	10000

АКИП-1165-10-200-50	0...200	0...50	10000
АКИП-1165-10-250-40	0...250	0...40	10000
АКИП-1165-10-300-30	0...300	0...30	9000
АКИП-1165-10-400-25	0...400	0...25	10000
АКИП-1165-10-500-20	0...500	0...20	10000
АКИП-1165-10-600-15	0...600	0...15	9000
АКИП-1165-10-800-12	0...800	0...12	9600
АКИП-1165-10-1000-10	0...1000	0...10	10000
АКИП-1165-10-1200-8	0...1200	0...8	9600
АКИП-1165-10-1500-6	0...1500	0...6	9000

Технические характеристики источника питания АКИП-1165-10-100-100:

Параметр	Значение
Стабилизация напряжения	
Нестабильность	При изменении напряжения питания: $\pm 0,05$ % При изменении тока нагрузки: $\pm 0,05$ %
Уровень пульсаций	$\leq 0,3$ % мВ среднеквадратичного значения
Стабилизация тока	
Нестабильность	При изменении напряжения питания: $\pm 0,05$ % При изменении напряжения на нагрузке: $\pm 0,15$ %
Установка выходных параметров	
Дискретность установки	1 мВ/1 мА
Погрешность установки	0,2 % напряжение 0,3 % ток
Дистанционное управление	
Интерфейс	RS-232, RS-485
Общие данные	
Напряжение питания	380 В (± 10 %), 50/60 Гц Три фазы
Фактор мощности	$> 0,92$
Габаритные размеры	425 x 132 x 552 мм
Масса	24 кг

Комплект поставки АКИП-1165-10-100-100:

№	Наименование	Количество
1	Источник питания АКИП-1165-10-100-100	1

Москва

8 800 222-91-11
info@lep.ru

Новосибирск

+7 (383) 280-42-43
nsk@lep.ru

Екатеринбург

+7 (343) 305-91-11
ekb@lep.ru

Иркутск

+7 (3952) 19-91-61
irk@lep.ru

Казахстан

+7 (708) 748-69-93
kz@lep.ru

© 2004 — 2025

ООО «Электронприбор» Измерительные приборы и испытательное оборудование